



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czujnik typu bramka - odbiornik OGE-HBOA/LS-100-AK (OG0031) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM013181**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Bardzo długi zasięg
- Intuicyjne ustawianie czułości przyciskiem
- Wyświetlacz LED do kontroli stanu przełączenia i działania
- Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

#### Cechy produktu

Rodzaj światła podczerwień

Obudowa Obudowa gwintowana

#### Aplikacja

Zasada działania Bramka świetlna

#### Dane elektryczne

Częstotliwość AC[Hz]	47...63
Napięcie zasilania[V]	20...250 AC/DC
Pobór prądu[mA]	< 5
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali[nm]	880

## Wyjścia

Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	8
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC[V]	8
Minimalny prąd obciążenia[mA]	5
Maks. prąd upływu[mA]	1,7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC[mA]	90; (180 (...40 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	90; (180 (...40 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC[Hz]	25
Częstotliwość przełączania DC[Hz]	25
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

## Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg[m]	< 15
Regulowany zasięg	tak

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

## Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011      klasa B

MTTF[lata] 334

## Dane mechaniczne

Waga[g]	38,7
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary[mm]	M18 x 1 / L = 76
Opis gwintu	M18 x 1
Materiał	PBT
Materiał soczewki	PMMA

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony miga

## Połączenie elektryczne

Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki

## Akcesoria

Dostarczane elementy nakrętki zabezpieczające: 2

Uwagi

Uwagi

Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

**Diagramy i grafiki**

wykres wzmocnienia



---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM013181

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:41