AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Blok elektrozaworów 3/2 G1/8 NO, 230V AC, n=6, bez wtyczki i cewki




**Numer artykułu SKU: MSO-18-310/6-HN-500**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

# BLOKI ZAWORÓW 3/2 M5-G1/8 NZ/NO, seria MS-18/MS-20, Airtec

**Bloki elektrozaworów 3/2 M5-G1/8 NZ, seria MS-18/MS-20** służą do montażu zaworów elektromagnetycznych 3/2 M5-G1/8 NZ, powrót sprężyną, serii MS-18/MS-20. Stosowane są do sterowania większą ilością siłowników pneumatycznych jednostronnego działania o małych średnicach i skokach.

**Bloki elektrozaworów serii MS-18/MS-20** wykorzystuje się także do budowy pośrednich układów sterowania np. zaworami pneumatycznymi Airtec. Bloki elektrozaworów serii MS-18/MS-20 składają się z listwy zasilającej oraz zamontowanych elektrozaworów.

Zastosowanie bloków zaworowych znacznie redukuje miejsce pod zabudowę w szafach sterowniczych

Bloki elektrozaworów 3/2 M5-G1/8 NZ/NO, seria MS-18/MS-20 Airtec dostępne są z 2, 3, 4, 5 i 6 zamontowanymi zaworami. Gwintowane wyjścia do odbiorników oznaczone “2” znajdują się na ścianie płyty przyłączeniowej.

**Gwinty przyłączeniowe w płycie:**

- dla typu MS-18: G1/8”,
- dla typu MS-20: M5 (port zasilający “1” G1/8”).

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | -0,95 ÷ 10 bar |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przepływ nominalny** | 56 l/min |
| **Średnica nominalna** | 1,4 mm |
| **Wtyczka** | brak |
| **Seria** | MSO-18 |
| **Napięcie sterownicze** | 230 V AC |
| **Ilość zaworów** | 6 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MSO-18-310/6-HN-500 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:59