# Elektrozawór 5/3 G1/2, 24V DC, 2,2W, w położeniu środkowym odcięty, z wtyczką seria M-22, M-22-132




**Numer artykułu SKU: M-22-530-HN-132**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

# ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 5/3 G 1/8 - G 1/2, seria M-04/M-22 - Airtec

**Zawory elektromagnetyczne 5/3 G1/8-G1/2, seria M-04/M-22 produkcji Airtec** to uniwersalne rozdzielacze elektryczne do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania oraz zatrzymywania siłowników pneumatycznych w dowolnym miejscu skoku roboczego.

Elektrozawory 5/3 G1/8-G1/2 seria M-04/M-22 występują w wersjach położenia środkowego:

- w położeniu środkowym odbiorniki odcięte (z oznaczeniem - 530),
- w położeniu środkowym odbiorniki odpowietrzone (z oznaczeniem - 533),
- w położeniu środkowym odbiorniki zasilane (z oznaczeniem - 534).

Położenie środkowe utrzymywane jest za pomocą sprężyn.

**Elektrozawory 5/3 G1/8-G1/2, seria M-04/M-22** sterowane są zawsze dwoma elektromagnesami o napięciu od 12V DC do 230V AC. Zawory 5/3 Airtec po przesterowaniu wymagają podtrzymywania impulsu elektrycznego który utrzymuje zawór w położeniu otwartym, w stanie bez napięcia zawór przyjmuje położenie środkowe.

Stałe utrzymywanie napięcia na cewce elektrozaworu 5/3 może powodować wzrost temperatury cewki.

Zawory elektromagnetyczne serii M-04/M-22 Airtec są sterowane pośrednio i do działania wymagają minimalnego ciśnienia sterującego (od 2.5 do 3 barów).

Elektrozawory serii M-04/M-22 Airtec montowane są:

- przewodowo (in-line), z wykorzystaniem przyłączy gwintowanych
- z użyciem listew przyłączeniowych typu R.

**Gwinty przyłączeniowe:**

- dla serii M-04: G1/8”
- dla serii M-05: G1/8”

- dla serii M-07: G1/4”
- dla serii M-22: G1/2”

**Średnica nominalna:**

- dla typu M-04: 4 mm
- dla typu M-05: 6 mm
- dla typu M-07: 9 mm
- dla typu M-22: 14 mm

**Przepływ (w zależności od wersji położenia środkowego):**

- dla typu M-04: 360 l/min
- dla typu M-05: 650 l/min
- dla typu M-07: do 1300 l/min
- dla typu M-22: 3300 l/min

**Ciśnienie pracy** (w zależności od wersji) - do 8 lub 10 barów.

# Zawory elektromagnetyczne 5/3 G1/8-G1/2, seria M-04/M-22 Airtec - co warto wiedzieć?

Elektrozawory 5/3 serii M-04/M-22 Airtec to nowoczesne elementy o wysokich przepływach wykorzystywane w układach pneumatyki siłowej i sterującej. Zawory 5/3 służą do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania z możliwością jego zatrzymania w dowolnym miejscu skoku.

Zatrzymanie siłownika za pomocą elektrozaworów 5/3 Airtec nie jest bardzo precyzyjne i nie może być rozumiane jako jego pozycjonowanie.

Zawory rozdzielające sterowane elektrycznie 5/3 są zaworami sterowanymi pośrednio (tzw. ze wspomaganiem) i posiadają tzw. “zawór pilot” sterowany bezpośrednio cewką, który po zadziałaniu otwiera przepływ powietrza na przesterowanie suwaka zaworu głównego.

Elektrozawory 5/3 serii M-04/M-22 Airtec posiadają dodatkowe sterowanie ręczne do uruchomienia bez podawania napięcia na cewkę.

Zaleca się montaż tłumików hałasu które powinny być zawsze wkręcone w odpowietrzenia “3” i “5” dla ochrony zaworu przed zanieczyszczeniami dostającymi się z zewnątrz.

Oferujemy elementy złączne i przyłączeniowe do podłączania rozdzielaczy elektromagnetycznych:

- złączki wtykowe,
- złączki skręcane,
- trójniki i czwórniki,
- szybkozłącza pneumatyczne,
- króćce,
- przewody i węże pneumatyczne.

Do elektrozaworów 5/3 Airtec serii M-04/M-22 dostępne są:

- wtyczki standardowe,
- wtyczki z diodami LED,
- wtyczki z przyłączem M8 lub M12,
- elektromagnesy o różnych napięciach (od 12V DC do 230V AC),
- cewki o małych mocach (do ciśnienia 8 bar),
- komplety uszczelnień i części zamienne,
- osprzęt montażowy,
- kable przyłączeniowe,
- inne akcesoria elektryczne.

Dostępne są **wykonania zaworów elektromagnetycznych Airtec 5/3 w wersjach ATEX.**

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | 3 - 10 bar |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Funkcja** | w położeniu środkowym odcięty |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Średnica nominalna** | 14 mm |
| **Przepływ** | 3300 l/min |
| **Ciśnienie sterujące** | 3 - 10 bar |
| **Wtyczka** | jest |
| **Seria** | M-22 |
| **Napięcie sterownicze** | 24 V DC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | M-22-530-HN-132 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:44