Elektrozawór 5/3 G1/4, 230V AC, w położeniu środkowym odcięty, seria BM-02, BM2-457



Numer artykułu SKU: BM-02-530-HNT-457

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 5/3 G 1/8 - G1/4, seria BM-01/BM-02 - Airtec

Zawory elektromagnetyczne 5/3 G1/8-G1/4 seri BM-01/BM-02 Airtec to standardowe elektrozawory do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania.

Elektrozawory 5/3 G1/8-G1/4 serii BM-01/BM-02 występują w wersjach położenia środkowego:

- w położeniu środkowym odbiorniki odcięte (z oznaczeniem - 530),
- w położeniu środkowym odbiorniki odpowietrzone (z oznaczeniem - 533),
- w położeniu środkowym odbiorniki zasilane (z oznaczeniem - 534).

Położenie środkowe centrowane jest za pomocą sprężyn.

Elektrozawory 5/3 G1/8-G1/2, seria BM-01/BM-02 sterowane są zawsze dwoma elektromagnesami o napięciu od 12V DC do 230V AC. **Elektrozawory 5/3 G1/8-G1/4 seria BM-01/BM-02 występują w wersji przycisku sterowania ręcznego**:

- **typu HNT** (sterowanie ręczne z powrotem sprężyną),
- **typu HNR** (sterowanie ręczne z blokadą).

Elektrozawory 5/3 G1/8 serii BM-01/BM-02 sterowane są elektromagnesami o napięciu od 12V DC do 230V AC o niskich mocach cewek (1 W i 3 W). Zawory elektromagnetyczne serii BM-01/BM-02 Airtec są sterowane pośrednio i do działania wymagają minimalnego ciśnienia (podawanego w kartach katalogowych).

Elektrozawory 5/3 serii BM-01/BM-02 Airtec montowane są:

- przewodowo (in-line) z wykorzystaniem przyłączy gwintowanych
- na wyspach zaworowych typu RF-01 i RF-02.

Gwinty przyłączeniowe:

- dla serii BM-01: G1/8”

- dla serii BM-02: G1/4”

Średnica nominalna:

- dla typu BM-01: 5 mm
- dla typu BM-02: 7 mm

Przepływ (w zależności od wersji położenia środkowego):

- dla typu BM-01: do 1030 l/min
- dla typu BM-02: do 1660 l/min

Ciśnienie pracy: od 3 do 8 barów.

Zawory elektromagnetyczne 5/3 G1/8-G1/4 seria BM-01/BM-02 Airtec - co warto wiedzieć?

Elektrozawory 5/3 serii BM-01/BM-02 Airtec to elementy pneumatyki o niewielkich gabarytach wykorzystywane w układach pneumatyki siłowej i sterującej.

Zawory 5/3 serii BM-01/BM-02 służą do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania z możliwością zatrzywywania tłoczyska w dowolnym punkcie skoku. Zatrzymanie tłoczyska nie jest precyzyjne i elektrozawory 5/3 serii BM-01/BM-02 nie mogą być wykorzystywane do pozycjonowania siłowników pneumatycznych.

Zawory rozdzielające sterowane elektrycznie 5/3 są sterowane pośrednio i posiadają zawór pomocniczy “zawór pilot”. Pilot jest sterowany bezpośrednio przez cewką elektromagnesu.

Elektrozawory 5/3 serii BM-01/BM-02 Airtec posiadają dodatkowe **sterowanie ręczne** w dwóch wersjach używane do przesterowania bez podawania napięcia na cewkę.

Zalecamy zastosowanie tłumików hałasu które powinny być zawsze umieszczone w przyłączach odpowietrzających “3” i “5” dla ochrony zaworu przed dostawaniem się zewnętrznych zanieczyszczeń.

Oferujemy szeroki **asortyment elementów złącznych i przyłączeniowych** do podłączenia pneumatycznego **rozdzielaczy elektromagnetycznych 5/3 BM-01/BM-02**:

- złączki wtykowe,
- złączki skręcane,
- trójniki i czwórniki,
- szybkozłącza pneumatyczne,
- króćce,
- przewody i węże pneumatyczne.

Do elektrozaworów 5/3 Airtec serii BM-01/BM-02 dostępne są:

- wtyczki standardowe,
- wtyczki z diodami LED,
- wtyczki z przyłączem M8,
- elektromagnesy o różnych napięciach (od 12V DC do 230V AC),
- komplety uszczelnień i części zamienne,
- osprzęt montażowy,
- kable przyłączeniowe,
- inne akcesoria elektryczne.

Dostępne są **wykonania zaworów elektromagnetycznych Airtec 5/3 w wersjach ATEX**.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	3 - 8 bar
Gwint	1/4
Funkcja	w położeniu środkowym odcięty
Rodzaj gwintu	G
Średnica nominalna	7 mm
Sterowanie ręczne	ze sprężyną
Przepływ	1300 l/min
Ciśnienie sterujące	3 - 8 bar
Wtyczka	brak
Seria	BM-02
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	BM-02-530-HNT-457

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 14:13