AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPV-O6/F1x1/2m (E21317) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003218

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia
- Łatwy montaż i bezpieczne mocowanie

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OBF; OO50; OCF
OBF	
Zasieg[mm]	210
OO50	
Zasieg[mm]	600
OCF (High Power)	
Zasieg[mm]	2320

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	56,4
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy[mm]	17,5
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	2
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003218

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24