Lampa sygnalizacyjna 5-segmentowa ze sterowaniem IO-Link LED-Tower-5/IOL/Buzzer (DV2530) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM001238

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Doskonała widoczność
- Nowoczesna technologia LED RGB, długi czas pracy, mniejsze zapasy materiałów
- Również jako wersja standardowa z wyjściami przełączającymi
- Szybki i łatwy w montażu
- Różne tryby pracy ustawiane przez IO-Link lub menu parametrów

Aplikacja

Aplikacja	sygnalizacja stanu maszyny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC[V]	24
Pobór prądu[mA]	< 200

Wejścia

Prąd wejściowy Wysoki[mA]	6

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
SIO tryb	tak
Wymagany typ portu mastera	A
Min.czas cyklu procesu[ms]	3,2

Obsługiwane DeviceID

Typ działania	DeviceID
default	841

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...50
Temperatura składowania[°C]	-40...75
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90
Ciśnienie powietrza[kPa]	< 106
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 54

Testy / dopuszczenia

MTTF[lata]	316

Dane mechaniczne

Waga[g]	563,5
Wymiary[mm]	Ø 70 / L = 284
Materiał	obudowa: ABS; soczewka: PC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	segment LED 5 x 4 LED
Sygnał akustyczny	brzęczyk
Max. ciśnienie akustyczne[dB]	85

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	podstawa montażowa, E89060 uchwyt ścienny, E89061 Adapter montażowy, E89063 wspornik z bocznym przepustem przewodu, E89064 tuleja montażowa, E89065 tuleja montażowa, E89066 tuleja montażowa, E89067

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

montaż naścienny

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

montaż na podstawie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM001238

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24