



## Repeater AS-i SmartL25 AS-i Repeater III (AC3226) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM000282**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Do przedłużania przewodów w sieci AS-i
- Do stosowania w szafach sterowniczych
- Łatwe i szybkie podłączanie przewodów dzięki konektorowi COMBICON z zaciskami śrubowymi
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące pracę i awarię

#### Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 60; (z linii AS-i)

#### Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Separacja galwaniczna tak

#### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...70

Uwaga dot. temperatury otoczenia	cULus: ... 65 °C
Temperatura składowania[°C]	-25...75
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 20
Stopień zabrudzenia	2

## Testy / dopuszczenia

EMC	EN 62026-2
	Ta -25...70 °C
Dopuszczenie UL	Typ obudowy IP20
	Zasilanie Low Voltage / Limited Energy
	Numer UL E205959

## Dane mechaniczne

Waga[g]	170
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	125,7 x 25,4 x 108
Materiał	PA 6.6

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie 2 x LED, kolor zielony
Funkcja	LED, kolor żółty

## Akcesoria

Dostarczane elementy	Konektor Combicon
	Połączenie do zakończenia magistrali

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

---

**DANE TECHNICZNE**

Nr kat.

OC-IFM000282