AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m (E21315) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003216

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

- Wyjątkowo płaska, prostokątna konstrukcja
- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Praca jako czujnik jednokierunkowy

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OBF; OO50; OCF

OBF

Zasieg[mm] 100

OO50

Zasieg[mm] 250

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 1370

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...70

Dane mechaniczne

Waga[g]	48,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Wysokość głowicy[mm]	3
Szerokość głowicy[mm]	8,5
Długość głowicy[mm]	15
Wymiary sondy[mm]	3 x 8,5 x 15
Długość[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia[mm]	2
Układu światłowodu	
Wymiary rdzenia[mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M2, stal kwasoodporna
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003216

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:36