AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-30-P-A-M6 (E20164) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002684

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Długi zasięg
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF

OIF

Zasieg[mm]	300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...80

Dane mechaniczne

Waga[g]	98,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6

Długość głowicy[mm]	35
Długość[mm]	600
Minimalny promień zgięcia[mm]	30
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna podkładki zębate: 4 Nakrętka radełkowana: 1 x M30

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002684

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:37