AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-30-A-A-R6 (E20161) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002681

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
- Montaż w trudno dostępnych miejscach
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OIF

OIF

Zasieg[mm] 300

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...290

Dane mechaniczne

Waga[g]	113,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy

Średnica głowicy pomiarowej[mm]	6
Długość głowicy[mm]	10
Długość[mm]	600
Minimalny promień zgięcia[mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium

Akcesoria

Dostarczane elementy Obejma montażowa:, E10221

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002681

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:37