# Czujnik wielu położeń, seria BNS (BNS0326) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF017619**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane |
| Liczba pozycji przełączania | 6x rolka |
| Wersja | Styk szybkosprawny |
| Zasada działania | 1-6. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne |
| Prąd ciągły | 1-6. Miejsce przełączania: 6 A |
| Znamionowe napięcie pracy Ue | 1-3. Miejsce przełączania: 6...60 V |
| 4. Miejsce przełączania | 30 V AC / 36 V DC |
| 5-6. Miejsce przełączania | 6...60 V |
| Montaż | Pionowo |
| Kierunek najazdu | wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia |
| Prędkość najazdu | 1-6. Miejsce przełączania: 60 m/min |
| Rodzaj przyłącza | 1-6. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe |
| Temperatura otoczenia | -5...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, CCC, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF017619 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 21:58