



(BOS026R) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003377

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	21M
Wymiary	15 x 51 x 42.5 mm
Interfejs	IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull	Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Funkcja wejścia	Reset licznika
Opcja ustawień interfejsu	Tryb pracy, Programowanie punktów przełączania, Zasada działania optycznego, Wyjście przełączające, Funkcja przełączania, Histereza, Funkcja czasowa, Funkcja zliczania, Monitor częstotliwości, Przechowywanie danych zał. / wył., Nadajnik wł./wył, Regulacja zał./wył, Ustawienie fabryczne (Reset), więcej szczegółów, patrz instrukcja obsługi
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego	Czujnik optoelektroniczny odbiciowy energetyczny; czujnik optoelektroniczny odbiciowy z eliminacją tła; czujnik optoelektroniczny refleksyjny; bariera optoelektroniczna jednokierunkowa (nadajnik); bariera optoelektroniczna jednokierunkowa (odbiornik), w zależności od ustawienia
Specjalna cecha optyczna	Wielofunkcyjny
Charakterystyka wiązki	Rozbieżny

Rodzaj światła	LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 50 mm przy 1 m
Zasięg	Regulowany
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane, Aluminium, Szkło, PC
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło, pozbawione efektu lustrzanego
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Zakres dostawy	Instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003377
---------	------------------