



Programator krzywkowy z funkcją bezpieczeństwa, seria BSW (BSW004W) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017729**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Wymiary	185 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1. Miejsce przełączania: BES 517-110
2-6. Miejsce przełączania	BSE 61
Materiał styku	2-6. Miejsce przełączania: Srebro czyste, Przepusty kablowe
ilość	4 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1. Miejsce przełączania: WF 30 zębów
2-6. Miejsce przełączania	180°
Rodzaj napędu	w prawo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	ze stratami pozycji przełączania
Znamionowe napięcie pracy Ue	1. Miejsce przełączania: 24 V DC
2-6. Miejsce przełączania	250 VAC
Prąd ciągły	1. Miejsce przełączania: 0.2 A

2-6. Miejsce przełączania 6 A
Temperatura otoczenia -5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność CE, BG, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF017729

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:36