AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF001J) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004048

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	9 x 4.8 x 16 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M5x0.5-Męski
Przewód	PUR, 0.3 m
Zastosowanie	Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku.
Materiał obudowy	PBT
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	30000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004048

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:56