AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00H3) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004154**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T |
| Wymiary | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR Z wężem silikonowym, 0.3 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Materiał obudowy | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | cULus, CE, UKCA, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF004154 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:06