

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00C6) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004134

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu T
Wymiary	23.5 x 5 x 5.5 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 0.3 m
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji	możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy	PA 12
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004134
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22