Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00H6) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004166

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu C
Wymiary	24 x 3 x 3.75 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód	PUR Z wężem silikonowym, 0.3 m
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z wpustem C, np. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nie nadaje się do typoszeregu Festo ADVC i AEVC)
Szczegóły instalacji	montaż od góry w rowku typu C
Materiał obudowy	PA 12
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	3000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004166

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:05