Czujnik pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C, seria BMF (BMF00JH) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004080

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	Kanałek typu C
Wymiary	20 x 2.9 x 3.6 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M8x1-Męski, 4-stykowe
Przewód	PUR, 0.3 m
Zastosowanie	Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Szczegóły instalacji	montaż od góry w rowku typu C
Funkcja uczenia	2 punkty przełączające
Materiał obudowy	PA 12
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	15 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...80 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004080

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 06:03