

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS002K) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF003937**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kształt obudowy               | Ø 30 mm                                                     |
| Wyjście analogowe             | Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0...10 V/4...20 mA |
| Wyjście przełączające         | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)                     |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe                      |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna PBT, TPU                                    |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło                           |
| Zasięg                        | 30...350 mm                                                 |
| Częstotliwość przełączania    | 25 Hz                                                       |
| Dopuszczenie / Zgodność       | cULus, CE, WEEE, UKCA                                       |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                                                 |
| Stopień ochrony               | IP67                                                        |
| Powtarzalność                 | ± 0.15 % FS                                                 |
| Napięcie robocze Ub           | 9...30 VDC                                                  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF003937 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02