AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS006E) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF003988

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt obudowy	prostopadłościenny
Interfejs	IO-Link 1.0
Wyjście przełączające	PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy	PBT
Materiał powierzchni aktywnej	Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg	600...8000 mm
Częstotliwość przełączania	3 Hz
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE, UKCA
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Powtarzalność	± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub	9...30 VDC

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003988

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:07