

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS001K) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF003920**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wyjście przełączające         | PNP normalnie zamknięte (NC)                                 |
| Przyłącze                     | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.30 m, PUR |
| Materiał obudowy              | PBT                                                          |
| Materiał powierzchni aktywnej | Kulka pusta szklano-epoksydowa                               |
| Zasięg                        | 200...1500 mm                                                |
| Częstotliwość przełączania    | 8 Hz                                                         |
| Temperatura otoczenia         | -15...70 °C                                                  |
| Stopień ochrony               | IP67                                                         |
| Powtarzalność                 | 0.2 % FS                                                     |
| Napięcie robocze Ub           | 18...30 VDC                                                  |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF003920