

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS007E) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003922

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt obudowy	Ø 18 mm
Interfejs	IO-Link 1.1
Wyjście przełączające	PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane, PBT
Materiał powierzchni aktywnej	Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg	25...250 mm
Częstotliwość przełączania	25 Hz
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE, UKCA
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Powtarzalność	± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003922
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:16