

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS003H) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF003948**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Kształt obudowy               | Ø 30 mm                                    |
| Wyjście przełączające         | 2x PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe     |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna PBT, TPU                   |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło          |
| Zasięg                        | 200...2000 mm                              |
| Częstotliwość przełączania    | 8 Hz                                       |
| Dopuszczenie / Zgodność       | cULus, CE, WEEE, UKCA                      |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                                |
| Stopień ochrony               | IP67                                       |
| Powtarzalność                 | ± 0.15 % FS                                |
| Napięcie robocze Ub           | 9...30 VDC                                 |

## DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:13