

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS0049) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF003999**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Kształt obudowy               | prostokątny                             |
| Wyjście przełączające         | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Przyłącze                     | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe   |
| Materiał obudowy              | ABS                                     |
| Materiał powierzchni aktywnej | Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło       |
| Zasięg                        | 20...250 mm                             |
| Częstotliwość przełączania    | 100 Hz                                  |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, WEEE, UKCA, cULus                   |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                             |
| Stopień ochrony               | IP67                                    |
| Powtarzalność                 | ± 0.15 % FS                             |
| Napięcie robocze Ub           | 20...30 VDC                             |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF003999

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:16