

Micromote, seria BOH (BOH0028) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002991

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	R018
Wymiary	13.5 x 3 x 13 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 10 mm przy 50 mm
Zasięg	3.5...60 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane, kolor naturalny
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło
Szczegóły instalacji	Śruba M3
Najmniejsza część typ.	0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002991
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:21