

Micromote, seria BOH (BOH002L) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003010

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Z001
Wymiary	16 x 4 x 8.5 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, energetyczny
Specjalna cecha optyczna	Stała eliminacja tła
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 1.8 mm przy 7.5 mm
Zasięg	3...15 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	Epoksyd
Szczegóły instalacji	Śruba M3
Najmniejsza część typ.	0.025 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003010
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:27