

Micromote, seria BOH (BOH002K) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002989

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	R002
Wymiary	8 x 3 x 5.9 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 10 mm przy 50 mm
Zasięg	0...70 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał powierzchni aktywnej	Epoksyd
Szczegóły instalacji	Śruba M2
Najmniejsza część typ.	0.4 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002989
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:25