

Micromote, seria BOH (BOH00EZ) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003024

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	R002
Wymiary	2.4 x 1.5 x 7 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Rodzaj światła	LED z podczerwienią
Wielkość plamki świetlnej	Ø 30 mm
Zasięg	0 m...800 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 3-stykowe, 1 m, PFA
Materiał obudowy	LCP, Naturalny Żywica epoksydowa wzmocniana włóknem szklanym
Materiał powierzchni aktywnej	Epoksyd
Szczegóły instalacji	Zaciski, klejenie
Najmniejsza część typ.	0.1 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003024
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:24