Zasilacz 1-fazowy, 2000 W, 24 VDC, 85 A, montaż na szynie DIN (S8VK-WA20224-SPI) - Omron



Numer artykułu SKU: OC-OMRON011507

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Stabilizowany ?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	190 mm x 124 mm x 134 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie sprężynowe
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Możliwość montażu na szynie	?
Szerokość wyrażona liczbą modułów	10,85
Moc wyjściowa	2000 W
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50/60 Hz	170 V ... 264 V
Wysokość wbudowania	124 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1	127,5 A
Szerokość wbudowania	190 mm
Napięcie wyjściowe 1	24 V ... 28 V
Znamionowy prąd wyjściowy 1	85 A
Znamionowe napięcie wyjściowe 1	24 V

Pobór mocy	2185 VA
Regulowane napięcie wtórne	?
Znamionowe napięcie zasilające dla DC	240 V ... 384 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	?
Masa	3,2 kg

Certyfikaty

Odporny na zwarcie ?
Zgodność z RoHS ?

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC002540
EAN 04549734785723

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON011507
EAN-13	4549734785723

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09