AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Falownik RX2, 200 V, VLD: 22,8 A / 5,5 kW, LD: 19,6 A / 5,5 kW, ND: 17,5 A / 3,7 kW, otwarta/zamknięta pętla wektorowa, wbudowany filtr (3G3RX2-A2037) - Omron

Numer artykułu SKU: OC-OMRON013421

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OMRON

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba interfejsów PROFINET	1
Liczba interfejsów sprzętowych RS-485	1
Liczba interfejsów sprzętowych RS-422	1
Liczba interfejsów sprzętowych USB	1
Obsługa protokołu Modbus	?
Dopuszczony do zastosowań przemysłowych	?
Obsługa protokołu PROFIBUS	?
Z możliwością podłączenia do PC	?
Zintegrowany rezystor hamowania	?
Obsługa protokołu PROFINET IO	?
Dopuszczony do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych	?
Możliwa praca 4-kwadrantowa	?
Z elementem sterującym	?

Mechanika/elektryka

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	150 mm x 255 mm x 140 mm

Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba wejść cyfrowych	11
Liczba wyjść cyfrowych	8
Liczba wejść analogowych	3
Liczba wyjść analogowych	2
Maks. moc przy obciążeniu liniowym i znamionowym napięciu wyjściowym	3,7 kW
Napięcie sieci	200 V ... 240 V
Maks. napięcie wyjściowe	500 V
Znamionowy prąd wyjściowy I2N	22,8 A
Liczba faz na wejściu	3
Maks. moc przy obciążeniu kwadratowym i znamionowym napięciu wyjściowym	5,5 kW
Maks. częstotliwość wyjściowa	590 Hz
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba faz na wyjściu	3
Względna symetryczna tolerancja napięcia sieci	10 %
Względna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci	5 %
Masa	4 kg

Certyfikaty

Zgodność z RoHS

Klasyfikacje

ETIM 10.0 EC001857
EAN 04549734281423

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-OMRON013421
EAN-13	4549734281423