



## Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-Y-C6H-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**ZSE20AF-Y-C6H-J**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia AF (-100 do 100 kPa)

Typ wyjścia Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy C6H (Wtykowe Ø6, proste)

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)

Wspornik Brak

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

Wykonanie specjalne Brak

### DANE TECHNICZNE

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ przyłączy            | C6H (złączki wtykowe D6, proste)                             |
| Jednostki                | z funkcją wyboru jednostek                                   |
| Typ wyjścia              | Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania) |
| Wspornik                 | brak                                                         |
| Seria                    | ZSE20                                                        |
| Instrukcja obsługi       | instrukcja obsługi, bez certyfikatu                          |
| Przyłącze elektryczne    | J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)             |
| Zakres pomiaru ciśnienia | AF (-100 do 100 kPa)                                         |

Nr kat.

ZSE20AF-Y-C6H-J

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 22:47