

Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-R-01-JB) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20A-R-01-JB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego 0 do -101 kPa

Specyfikacje wyjściowe NPN otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe

Specyfikacje jednostki Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur R1/8

Opcja 1 Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2 Adapter do montażu na panelu

Opcja 3 Instrukcja obsługi;o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	B (adapter do montażu tablicowego)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przylącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-R-01-JB

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:39