



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-R-01-JD) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20A-R-01-JD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia A (0 do -101 kPa)

Typ wyjścia R (NPN Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy 01 (R1/8)

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)

Wspornik D (Adapter do montażu tablicowego + osłona czołowa)

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	D (adapter do montażu tablicowego + osłona czołowa)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-R-01-JD

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:38