



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-S-01-J) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20A-S-01-J

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego 0 do -101 kPa

Specyfikacje wyjściowe

NPN otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście prądowe

Specyfikacje jednostki

Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur

R1/8

Opcja 1

Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2

None

Opcja 3

Instrukcja obsługi:o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	S (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przylącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-S-01-J

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 18:14