



## Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-R-01-JB) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZSE20AF-R-01-JB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe

NPN otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe

Specyfikacje jednostki

Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur

R1/8

Opcja 1

Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2

Adapter do montażu na panelu

Opcja 3

Instrukcja obsługi: o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	B (adapter do montażu tablicowego)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20AF-R-01-JB

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:39