



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-R-M5-J) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-R-M5-J

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia AF (-100 do 100 kPa)

Typ wyjścia R (NPN Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy M5 (gwint wewnętrzny)

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)

Wspornik Brak

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20AF-R-M5-J

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 03:53