



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-R-N01) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-R-N01

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe NPN otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe

Specyfikacje jednostki Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur NPT1/8

Opcja 1 Bez przewodu sygnałowego

Opcja 2 None

Opcja 3 Instrukcja obsługi:o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	NPT
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przylącze elektryczne	bez kabla przyłączeniowego
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20AF-R-N01

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 20:48