



## Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-R-P-M5-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZSE20AF-R-P-M5-J**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe

NPN otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe

Specyfikacje jednostki

Z funkcją przełączania jednostek (wartość początkowa psi)

Specyfikacja rur

Gwint wewnętrzny M5

Opcja 1

Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2

None

Opcja 3

Instrukcja obsługi: o; Certyfikat kalibracji: -

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Jednostki	P (w/Unit Selection Function, Initial Value psi)
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20AF-R-P-M5-J

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:40