



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-V-01) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20A-V-01

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego 0 do -101 kPa

Specyfikacje wyjściowe	PNP Otwarty Kolektor 2 Wyjścia + Analogowe Wyjście Prądowe
Specyfikacje jednostki	Funkcja wyboru jednostki
Specyfikacja rur	R1/8
Opcja 1	Bez przewodu sygnałowego
Opcja 2	None
Opcja 3	Instrukcja obsługi;o; Certyfikat kalibracji:-
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	V (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przylącze elektryczne	bez kabla przyłączeniowego
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-V-01

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 12:21