



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-T-01) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-T-01

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe

PNP otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe

Specyfikacje jednostki

Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur

R1/8

Opcja 1

Bez przewodu sygnałowego

Opcja 2

None

Opcja 3

Instrukcja obsługi:o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	T (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przylącze elektryczne	bez kabla przyłączeniowego
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20AF-T-01

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 12:40