



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-X-01-JA1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20A-X-01-JA1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego 0 do -101 kPa

Specyfikacje wyjściowe NPN Otwarty Kolektor 2 Wyjścia + Funkcja Kopiowania

Specyfikacje jednostki Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur R1/8

Opcja 1 Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2 Uchwyt A (montaż pionowy)

Opcja 3 Instrukcja obsługi: o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	X (2 wyjścia NPN typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)
Wspornik	A1 (wspornik A, montaż pionowy)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-X-01-JA1

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:47