



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-V-01-JT) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-V-01-JT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia AF (-100 do 100 kPa)

Typ wyjścia V (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Current Output)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy 01 (R1/8)

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)

Wspornik Brak

Instrukcja obsługi T (Bez instrukcji obsługi, z certyfikatem kalibracji)

Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	V (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	T (bez instrukcji obsługi, z certyfikatem kalibracji)
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)

Nr kat.

ZSE20AF-V-01-JT

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 01:20