



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-Y-01-JT) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20A-Y-01-JT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia A (0 do -101 kPa)

Typ wyjścia Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ przyłączy 01 (R1/8)

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żytowy, 2 m)

Wspornik Brak

Instrukcja obsługi T (Bez instrukcji obsługi, z certyfikatem kalibracji)

Wykonanie specjalne Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	T (bez instrukcji obsługi, z certyfikatem kalibracji)
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żytowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-Y-01-JT

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:27