



Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-Y-01-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-Y-01-J**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia AF (-100 do 100 kPa)

Typ przyłączy 01 (R1/8)

Wykonanie specjalne Brak

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

Wspornik Brak

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ wyjścia Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Jednostki | z funkcją wyboru jednostek |
| Typ wyjścia | Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania) |
| Wspornik | brak |
| Seria | ZSE20 |
| Instrukcja obsługi | instrukcja obsługi, bez certyfikatu |
| Przyłącze elektryczne | J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m) |
| Zakres pomiaru ciśnienia | AF (-100 do 100 kPa) |

Nr kat.

ZSE20AF-Y-01-J

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 17:39