



## Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-Y-N01-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
ZSE20AF-Y-N01-J**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia AF	(-100 do 100 kPa)
Typ wyjścia	Y (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + funkcja kopiowania)
Jednostki	w/Unit Selection Function
Typ przyłączy	N01 (NPT 1/8)
Przyłącze elektryczne	J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)
Wspornik	Brak
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Wykonanie specjalne	Brak

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZSE20AF-Y-N01-J