



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-R-M5-JA1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-R-M5-JA1**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)
Typ wyjścia	R (NPN Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Jednostki	w/Unit Selection Function
Typ przyłączy	M5 (gwint wewnętrzny)
Przyłącze elektryczne	J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)
Wspornik	A1 (Wspornik A, montaż pionowy)
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ZSE20AF-R-M5-JA1