



## Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-V-M5-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**ZSE20A-V-M5-J**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres pomiaru ciśnienia A (0 do -101 kPa)

Typ przyłączy M5 (gwint wewnętrzny)

Wykonanie specjalne Brak

Przyłącze elektryczne J (Kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi, bez certyfikatu

Wspornik Brak

Jednostki w/Unit Selection Function

Typ wyjścia V (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Current Output)

### DANE TECHNICZNE

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gwint                    | M5                                                             |
| Rodzaj gwintu            | M                                                              |
| Przyłącze elektryczne    | J (kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)             |
| Zakres pomiaru ciśnienia | A (0 do -101 kPa)                                              |
| Jednostki                | z funkcją wyboru jednostek                                     |
| Typ wyjścia              | V (2 wyjścia PNP otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe) |
| Wspornik                 | brak                                                           |
| Seria                    | ZSE20                                                          |
| Instrukcja obsługi       | instrukcja obsługi, bez certyfikatu                            |

Nr kat.

ZSE20A-V-M5-J

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:47