

Czujnik próżni cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-R-01-J) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20AF-R-01-J

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe NPN otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe

Specyfikacje jednostki Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur R1/8

Opcja 1 Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2 None

Opcja 3 Instrukcja obsługi:o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie Standardowy

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający ze złączem, 5-cio żyłowy, 2 m)
Typ przyłączy	01 (R1/8)
Zakres pomiaru ciśnienia	AF (-100 do 100 kPa)
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	R (2 wyjścia NPN otwarty kolektor + wyjście napięciowe analogowe)
Wspornik	brak
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu

Nr kat.

ZSE20AF-R-01-J

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:46