



Czujnik przepływu cyfrowy IO-Link, do wody, seria PF3WB (PF3WB08BF-720S-04-L2T-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3WB08BF-720S-04-L2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ilość stanowisk	08 (8 stanowisk)
Typ przyłączy	B (Strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Typ gwintu	F (G)
Elementy jednostki zasilającej	Zawór regulujący przepływ: Brak; Zawór odcinający: Brak
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)
Elementy jednostki powrotu	S (Z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Rozmiar portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Return Unit	Flow Switch Output Specifications: L2T [Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przełącznikowe (N/P); Wyjście 2: Natężenie przepływu/Temp.: wyjście przełącznikowe (N/P); Czujnik temperatury: Tak]
Przyłącze elektryczne	w/Lead Wire and M8 Connector, 3m
Return Unit	Flow Switch Unit Specifications: M (Integrated Display: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C; Integrated Display IO-Link: Instantaneous flow: l/min; Accumulated Flow: L; Temp.: °C)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	kabel o dł. 3 m z wtyczką M8
Typ przyłączy	B (strona U: otwarta; strona D: otwarta)
Ilość stanowisk	08 (8 stanowisk)
Przełącznik przepływu jednostki powrotu	7 (zintegrowany wyświetlacz)
Elementy jednostki powrotu	S (z zaworem regulacji przepływu; zawór odcinający: brak)
Elementy jednostki zasilającej	zawór regulujący przepływ: brak; zawór odcinający: brak
Jednostka powrotu	wyświetlacz: zintegrowany, jednostka przepływu: l/min, przepływ sumaryczny: l, jednostka temp.: °C; wyświetlacz zintegrowany IO-Link: jednostka przepływu: l/min
Jednostka zwrotna specyfikacja przełącznika przepływu wyjścia	L2T (wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: natężenie przepływu/temp.: wyjście przekaźnikowe N/P; czujnik temperatury: tak)
Wielkość portu zasilania/powrotu	04 (R1/2)
Zakres przepływu jednostki powrotu	20 (2 do 16 l/min)

Nr kat.	PF3WB08BF-720S-04-L2
---------	----------------------