



Sterownik silnika krokowego, f. LEFS16RB-500 (JXC6181-LEFS16RB-500) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JXC6181-LEFS16RB-500**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

WE/WY równoległe	61 (PNP)
Sposób montażu wzmacniacza	8 (Montaż na szynie DIN)
Długość kabla I/O	1 (1,5 m)
Typ napędu	LEFS, Elektryczne stoły przesuwne ze śrubą kulową
Dokładność ruchu stolika	Brak [lub standardowy (LER)]
Średnica tłoka	16 mm
Typ przewodnic	Brak
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony równoległe)
Silnik	Brak
Skok śruby	B (Wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 6 mm, wielkość 32: 8 mm, wielkość 40: 10 mm)
Opcje szczęk	Brak
Wielkość silnika	Brak (lub standardowe do LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
Maks. moment obrotowy [Nm]	Brak
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)	Brak
Skok	500 mm
Kąt obrócenia	Brak (lub do LER; wielkość 10: 310°, wielkość 30/50: 320°)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

JXC6181-LEFS16RB-500

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:13